istn. MST-1184

L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3

PEN

SK4

zakres Enea

L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3

3x 35A

PEN

istn. YAKY 4x120

-35m-

istn. ZK-3 nr 3746

L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3

PEN

istn. YAKY 4x120

-5m-

ZK-3P

zakres Enea

kWh kWh kWh

ogr. mocy 1x13A

Lz Lz Lz

PEN

NAYY-J 4x35 zakres Enea

-5m-

proj. YAKY 4x25

-108m-

proj. SZAFA STEROWNICZA

L1/230V/~50Hz

L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

63A 1bieg.

1bieg. B+C iskier.

100mA 25A 2bieg.

C 6A 1bieg.

B 6A 1bieg. (x6)

30mA B6A 2bieg.

P_i = 500W
P_z = 500W
I_B = 2,4A

STERUJNIK SYGNALIZACJI

PE N L

230/42AC

N

PE

PEN

R<5Ω

gniado serwisowe

P_i = 1548W
P_z = 1248W
I_B = 6,6A

proj. YKSY	proj. XzTKMXpw	proj. YKSY	proj. XzWDXpek 75-1,05/5,0	proj. UTP 4x2x0,5	proj. LiYCY 6x0,25	proj. Z-XOTKtsd 4J	proj. YKY 3x1,5	proj. YKY 3x1,5	proj. YKY 3x1,5	proj. YKY 3x1,5	proj. YKY 3x1,5	proj. YKY 3x1,5
GRUPY SYGN.	PĘTLE IND.	PRZYCISKI ZGŁ.	KAMERY WIDEODET.	KAMERY IP	ODBIORNIK VDV	KOOR--DYNACJA	K252	K251	K232	K231	IP1	IP2
P_i = 720W P_z = 420W	P_i = 14x7W P_z = 98W	P_i = 7x10W P_z = 70W			P_i = 1x10W P_z = 10W		P_i = 25W P_z = 25W	P_i = 25W P_z = 25W	P_i = 25W P_z = 25W	P_i = 25W P_z = 25W	P_i = 25W P_z = 25W	P_i = 25W P_z = 25W

ochrona przeciwporażeniowa:
dla zasilania 230VAC -> SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
dla zasilania 42VAC -> II KLASA OCHRONY
układ sieci:
TN-C-S

GRUPA ZUE BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z o.o.

Funkcja	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Data
PROJEKTANT	Jakub Wróblewski	WKP/0255/POOE/15		11.2016
OPRACOWAŁ	Arkadiusz Kozłowski	---		11.2016
OPRACOWAŁ	Tomasz Hibner	---		11.2016
SPRAWDZAJĄCY	Stanisław Łukasiewicz	400/82/PW		11.2016
BRANŻA ELEKTRYCZNA	ARKUSZ NR ---	SKALA ---		

Projekt budowlany
Rozbudowa skrzyżowania
poprzez budowę przejścia dla pieszych
w rejonie przystanku Żegrze II

Schemat ideowy.
Zasilanie sygnalizacji.

NR UMOWY 15003 NR RYS. **E-3**